

MOTOROLA W220



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 46,7x95x16,7

Peso: 93 grammi

Dotazione:

- Batteria standard
- Caricabatteria
- Manuale d'uso

Autonomia*:

Stand by: fino a 290 h

Conversazione: fino a 8 h

Caratteristiche:

- GPRS - WAP
- EMS - MMS
- Chat SMS
- Radio FM

* Le prestazioni delle batterie dipendono da vari fattori tra cui la vicinanza delle antenne, lo stato delle batterie, la posizione geografica e il tipo di rete utilizzata.

CONFIGURAZIONE MMS

Il profilo web ed il server per gli MMS di TIM potrebbero essere già reimpostati.

Prima di crearne nuovi, verificarne la presenza:

Dal menu principale selezionare il tasto **Menu** (in alto al centro)

Accesso Web

Profili Web (Web Session)

Verificare la presenza del profilo MMS di TIM.

Dal Menu Principale premere il tasto **Menu** (in alto al centro)

MESSAGGI

Premere ancora il tasto **Menu**, scegliere nelle opzioni **ImpostaMessaggi** e

Imposta MMS. Scorrere fino a **Info Server**, verificare la presenza del server MMS di TIM e selezionarlo come server in uso

Nel caso il profilo ed il server MMS non siano presenti, crearne dei nuovi con la seguente procedura manuale:

Dalla schermata principale premere il tasto centrale poi **ACCESSO WEB**, quindi **PROFILI WEB**, selezionare un profilo disponibile e premere **MODIFICA** :

Nome	MMSTIM
Homepage	VUOTO
Tipo servizio 1	WAP
IP1	213.230.130.089
Porta 1	9201
Dominio 1	VUOTO

Tipo servizio 2	WAP
IP2	213.230.130.089
Porta 2	9201
Dominio 2	VUOTO
DNS1	VUOTO
DNS2	VUOTO
Timeout	2 min
n° CSD1	+393344009003
User id1	VUOTO
CSD password 1	VUOTO
Velocità dati 1	9600
Tipo chiamata 1	ISDN
N° CSD 2	+393344009003
User id2	VUOTO
CSD password 2	VUOTO
Velocità dati bps2	9600
Tipo chiamata 2	ISDN
Apn	MMS.TIM.IT
Gprs user id	VUOTO
Gprs password	VUOTO

Premere **fine** e tornare alla schermata principale, premere il tasto centrale.

MESSAGGI

OPZIONI

(IMPOSTAZIONI)

IMPOSTAZIONI MESSAGGI

IMPOSTAZIONI MMS

Premere **CAMBIA**

Scorrere fino a **INFO SERVER**

OPZIONI NUOVO

Nome servizio	MMSTIM
Nome server	http://MMS.TIM.IT/SERVLETS/MMS
Nome profilo web	Scegliere MMSTIM

Tornare indietro selezionando **FINE**. Alla voce **SERVER IN USO** evidenziare quello appena creato. Tornare indietro ed uscire, le impostazioni verranno salvate.

TIM declina ogni responsabilità riguardo eventuali malfunzionamenti derivanti da un inesatto utilizzo delle informazioni sopra descritte.

